



SRC2KI. ## #####
#####

Обзор

Название модели	ИБП APC Smart-UPS RC 2000 BA 230 В
Включает	Стандартный кабель управления ИБП через интерфейс RS-232 , Компакт-диск с программным обеспечением , USB-кабель , Руководство пользователя
Стандартное время поставки	Обычно имеется в наличии
Распространение продуктов	Алжир , Азербайджан , Бенин , Боливия , Бруней , Буркина-Фасо , Камбоджа , Камерун , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Колумбия , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , КОТ Д'ИВУАР , Доминика , Габон , Гамбия , Грузия , Гана , Гваделупа , Гвинея , Гвиана , Гонконг , Индонезия , Ирак , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Ливан , Либерия , Мадагаскар , Малайзия , Мали , Мартиника , Мавритания , Маврикий , Марокко , Мьянма , Нигер , Пакистан , Парагвай , Перу , Филиппины , Российская Федерация , Сент-Люсия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Таджикистан , Таиланд , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Уругвай , Вьетнам

Выход

Максимальная выходная мощность	1600 Ватты / 2000 VA
Максимальная задаваемая мощность(Вт)	1600 Ватты / 2000 VA
Номинальное выходное напряжение	230V
Уровень выходного напряжения"	Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В
Искажения формы выходного напряжения	Менее 3%
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)	50/60 Гц ± 3 Гц
Другие выходные напряжения	220, 240V
Пик-фактор	3 : 1
Пик-фактор	Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения	Синусоидальный сигнал
Выходные соединения	(4) IEC 320 C13 (Battery Backup)
КНИ выходного напряжения	< 3% на линейной нагрузке
Байпас	Встроенный байпас

Вход

Номинальное входное напряжение	230V
--------------------------------	------

Входная частота	50/60 Гц
Тип входного соединения	IEC-320 C14
Длина шнура	1.22 метра
Диапазон входного напряжения при работе от сети	160 - 280 V
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения	100 - 280V
Другие значения входного напряжения	220 , 240

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батареи	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Предварительно установленные батареи	1
Типовое время перезарядки	3 часов (-а)
Номинальное напряжение батареи	48V

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт	DB-9 RS-232 , Разъем SmartSlot
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™	1
Панель управления	Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
Звуковой сигнал	Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки
Аварийное отключение питания (EPO)	Да

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска	600 Джоули
Фильтрация	Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449
Защита линий передачи данных	Защита модема / факса с розеткой RJ-45 (на две четырехпроводные линии)

Физические

Максимальная высота	260.0 mm
Максимальная ширина	145.0 mm
Максимальная глубина	397.0 mm
Масса нетто	16.8 кг.
Масса брутто	8.98 кг.
Высота в упаковке	230.0 mm
Ширина в упаковке	325.0 mm
Глубина в упаковке	590.0 mm
Цвет	Цвет: Антрацит

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Температура хранения	-20 - 50 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %

Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства	50.000 дБ
--	-----------

Соответствие

Соответствие требованиям	EN 60950 , EN/IEC 60950-1 , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2
Стандартная гарантия	2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Экологические характеристики

RoHS	Соответствие
REACH	Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ