



ИБП APC Smart-UPS C 1000 ВА с ЖК-экраном, 230 В, для России

SMC1000I-RS

Обращайтесь за дополнительной информацией 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88

- Интеллектуальное эффективное решение для защиты сетевых устройств от любых нарушений питающей сети от начального уровня до систем, масштабируемых по времени работы на аккумуляторах. Идеально подходит для серверов, кассовых терминалов, маршрутизаторов, коммутаторов, концентраторов и других сетевых устройств.
- Состав: USB-кабель

Выход

Выходная мощность	600Ватт / 1.0кВА
Максимальная задаваемая мощность(Вт)	600Ватт / 1.0кВА
Номинальное выходное напряжение	230V
Искажения формы выходного напряжения	Менее 5% при полной нагрузке
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)	50/60Hz +/- 3 Hz
Топология	Линейно-интерактивный
Тип формы напряжения	Синусоидальный сигнал
Выходные соединители	(2) IEC Jumpers (Батарейное резервное питание) (8) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)

Вход

Номинальное входное напряжение	230V
Входная частота	50/60 Гц ± 3 Гц (автоматическое определение)
Тип входного соединения	IEC-320 C14
Диапазон входного напряжения при работе от сети	180–287В
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения	170 - 300В
Другие значения входного напряжения	220, 240

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Типовое время перезарядки	3 часов
Сменная батарея	APCRBC142 
Ожидаемый срок службы батареи (лет)	3 - 5
RBC количество	1
Емкость батареи в вольт-ампер-часах	170
Время автономной работы	Просмотр графика времени автономной работы (Доступно во вкладке «Technical» на веб-сайте) Просмотр таблицы времени автономной работы (Доступно во вкладке «Technical» на веб-сайте)
Эффективность	Просмотр графика эффективности (Доступно во вкладке «Technical» на веб-сайте)

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)	USB
Панель управления	Многofункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
Звуковой сигнал	Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
Аварийное отключение питания (EPO)	--

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска	455джоулей
Фильтрация	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Физические параметры

Максимальная высота	219MM, 21.9cm
Максимальная ширина	171MM, 17.1cm
Максимальная глубина	439MM, 43.9cm
Масса нетто	17.27КГ
Масса брутто	19.55КГ
Высота транспортной упаковки	376MM, 37.6cm
Ширина транспортной упаковки	328MM, 32.8cm

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.

Технические характеристики

ИБП APC Smart-UPS C 1000 BA с ЖК-экраном, 230 В, для России | SMC1000I-RS | Дата загрузки 05/24/2020 (EST)



Физические параметры

Глубина транспортной упаковки	595MM, 59.5cm
Цвет	Цвет: Антрацит
Число единиц упаковки	1.0
Устройств на поддоне	18.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000метры
Температура хранения	-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-15000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства	41.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме	100.0BTU/час

Соответствие

Соответствие требованиям	EAC
Стандартная гарантия	на ремонт либо замену сроком на 1 год

Разрешения контролирующих органов

RoHS	Соответствие
REACH	Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.